



Specificaties Voordeelpak 6x Ledvance LED Lamp HQL LED Performance E27 21.5W 2700lm - 827 Zeer Warm Wit | Vervangt 80W

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Artikelnummer              | 258937   |
| EAN                        | 8719157077477                                    |
| Merk                       | Ledvance   |
| Fabrikantnaam              | Multipack 6x HQL LED P 2700LM 21,5W 827 E27 LEDV |
| Aantal in omdoos           | 6  |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar   |
| Energielabel               | E  |
| Levensduur (uur)           | 60000  |

## Technische Informatie

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Techniek                     | LED                         |
| Type product                 | E27 LED                     |
| Netspanning (Volt)           | 220-240                     |
| Dimbaar                      | Niet Dimbaar                |
| Lampvoet (fitting)           | E27 (Dikke Fitting)         |
| Kleurcode                    | 827 Zeer Warm Wit           |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 2700 Zeer Warm Wit          |
| Kleurweergave (Ra)           | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur                   | Wit                         |
| Kleurinstelling              | Enkele kleur                |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 126                         |
| Sensortype                   | Geen sensor                 |

## Lamp Informatie

---

|               |           |
|---------------|-----------|
| UV Filter     | Nee       |
| Lampafwerking | Mat       |
| Product Serie | HQL LED P |

## Afmetingen

---

|               |            |
|---------------|------------|
| Lengte (mm)   | 145        |
| Diameter (mm) | 65         |
| Vorm          | Elliptisch |

## Waarom Lampdirect?



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

